

EstAlert Nutikas Suitsuandur

EAN 3582910042976

Müüja lao kood S066-6, Tootja kood (ZR153SW-CB)

See EstAlert Suitsuandur on Sinu nutikas sõber, **edastades häireteate nutitelefonile ka siis kui sind parasjagu kodus ei viibi**. Andur on varustatud uusima High Performance Dual light sensoriga, mis tuvastab reaalse tulekahju kiirelt. Anduri korpus on viimistletud kuumakindla preemium klassi plastikuga. EstAlert Nutika Suitsuanduri paigaldamine on imelihtne ja kiire tänu kaasasolevale spetsiaalsele paigaldusteibile. Vaevumärgatav detail teie kodus, EstAlert Nutikas Suitsuandur on oma disainilt võrreldes teiste suitsuanduritega tunduvalt väiksem ja kompaktsem. **Ei mingit KUUTASU**

1. High Performance Dual light source detection optiline sensor tuvastab kiirelt põlengu / Toiduvalmistamise aurud ei tekita nii kergelt valehäireid.
2. Häireteadete edastamine nutitelefonile kuutasuta.
3. Läbi App-i töötav vaigistusfunktsioon valehäire tühistamiseks.
4. Putukakindel korpus.
5. Paigalda kiirelt ja lihtsalt, ei mingit puurimist.
6. 10 aastane garantii.

High Performance Dual light optiline sensor vastab oma tehnoloogialt tuleohutus standardite kõige kõrgemale tasemele, tuvastades kiirelt põlengu. Anduri sensor suudab eristada toiduaurusid reaalsest põlengust ja seeläbi väheneb valehäirete hulk kordades. Suitsuandur teeb endale ise diagnostikat ning vigade ilmnemisel annab sellest teada.

Häireteated nutitelefoni - andur vajab töötamiseks kodus olevat wi-fi võrku. Laadides nutitelefoni tuya app-i ja ühendades suitsuanduri wi-fi võrguga, edastab andur põlengu korral teile teate tulekahjust nutitelefonile. Igale andurile saate anda nime, näiteks elutuba või köök. Nii saate täpse ülevaate nutitelefoni, milline andur on kodus tulekahju tuvastanud. Andur annab kohapeal samuti helisignaaliga (85dB) märku põlengust. **Wi-Fi standard 802.11g, 802.11n. Sagedus 2,4 GHz**

Tuya App - App-i saate TASUTA alla laadida Google Play või App Store rakenduste poest. App-i kasutamine on tasuta. App on inglise keeles.

Vaigistusfunktsioon - Vajutades häire ajal suitsuanduril olevat test-nuppu vaikib andur kümneks minutiks. **Andurit on samuti võimalik vaigistada läbi APP-i**. Kui selgub, et tegemist oli valehäirega ja tulekahju tegelikult ei ole, läheb suitsuandur automaatselt 10

minuti möödudes tavarežiimile tagasi. Kui ruumis on ikka veel suitsu, annab andur uuesti häiresignaali, kuid kui suits on likvideeritud, jääb seade valveasendisse. (Kasutada vaid siis kui olete kindel, et ohtu tegelikult ei ole).

Putukakindel korpus - Suitsuanduri korpus on varustatud spetsiaalse kõrgkvaliteetse metallist võrguga, mis ei lase putukatel ja suurematel tolmuosakestel tungida anduri korpusesse, vähendades nii valehäireid kuni 95%.

Lihtne ja kiire paigaldada - Suitsuanduri alusplaat on disainitud nii, et andurit oleks mugav alusplaadile kinnitada, Blind twist tehnoloogia kinnitab anduri kiirelt alusplaadile. Anduri saate kiirelt **omal vastutusel** paigaldada kaasas oleva spetsiaalse suitsuanduri paigaldamiseks mõeldud 3M teibiga, samuti on komplektis kaasas kruvid/tüüblid anduri alusplaadi kinnitamiseks. **Kasutades teipi kontrollige seadme püsivust laes iga nädalaselt**

Anduriga on komplektis kaasas patarei, patareid tuleks vahetada 1-1,5 aasta tagant. Lisaks tavapärasele teavitusele annab suitsuandur teada tühjenevast patareist ka läbi App-i.

Anduris on kasutusel kõige uuem ja kvaliteetsem tehnoloogia. EstAlert Nutika Suitsuanduri eluiga 10 aastat on kaetud täies ulatuses tootjapoolse garantiiga.

Tähtis! Enne toote kasutamist lugege põhjalikult läbi tootega kaasas olev kasutusjuhend!

Hoiatused

- 1) Ära kasuta alarmi vaigistamiseks esemeid, kaitse kõrgelt kukkumise eest. Ära eemalda häire ajal patareisid.
- 2) Ärge paigaldage niisketesse ruumidesse.
- 3) Paigaldage lastele kättesaamatusse kohta.
- 4) Ärge paigaldage kõrgepinge ja tugeva magnetväljaga kohtadesse.
- 5) Suitsuandurit on keelatud lahti võtta volitamata vahenditega, see võib kahjustada andurit ja tühistada automaatselt seadme garantii.
- 6) Seadme peab paigaldama pädev isik. Seadme paigaldajad peavad tagama, et kasutusjuhend jääb lõpptarbijale

Kaubamärk	EstAlert
Mudel	ZR153SW-CB
Anduri eluiga kuni	10 aastat

EN Standard	14604
Garantii kuni	10 aastat
Mõõdud	76 x 76 x 28,5mm
Kaal	83g
Kasutusjuhend (Eesti)	Jah
Kruvid / tüüblid (kinnitamiseks)	Jah sisaldub komplektis
Patarei (vahetatav)	Jah sisaldub komplektis
Test nupp	Jah
Ühildub nutitelefoniga	Jah
Vaigistusnupp	Jah
Värvus	Valge (kõrgläikega)
Wi-Fi standard	802.11g, 802.11n. Sagedus 2,4 GHz
Tootja esindaja	Balti Tuleohutus OÜ, Kadaka tee 36, Tallinn, Eesti, info@suitsuandur.ee
Tootjamaa	Hiina
Tollikood	8531103000